

Juniper Networks SA シリーズ 機器停止手順のご案内

平成23年4月
ノックス株式会社
ネットワーク技術部

- CLIを立ち上げ、メニュー項目”4.System Operations”を選択します

```
Current version: 6.5R8 (build 17087)
Rollback version: 6.1R1 (build 12821)
Reset version: 6.1R1 (build 12821)

Licensing Hardware ID: 0000000000000000
Serial Number: 0000000000000000

Please choose from among the following options:
 1. Network Settings and Tools
 2. Create admin username and password
 3. Display log/status
 4. System Operations
 5. Toggle password protection for the console (Off)
 6. Create a Super Admin session.
 7. System Snapshot
 8. Reset allowed encryption strength for SSL
Choice: 4
```

“4.System Operations”を選択します

- メニュー項目”2.Shutdown this IVE”を選択します
- "y"を入力しシャットダウンを許可します
- “System can now safely be powered off.”というメッセージが表示された後、電源ボタンを押してOFFにした後、電源ケーブルを抜きます
型番がSAx500の機種の場合は電源ボタンがありませんので、電源ケーブルを抜線します

```
Please choose the operation to perform:
1. Reboot this IVE
2. Shutdown this IVE
3. Restart services at this IVE
4. Rollback this IVE
5. Factory reset this IVE
6. Clear all configuration data at this IVE
<return to go back to main menu>
Choice: 2
```

“2.Shutdown this IVE”を選択します

“y(Yes)”を入力します

```
Are you sure you want to shutdown this IVE? (y/n) y
```

```
System can now safely be powered off.
```

このメッセージが表示されたら電源ボタンを押し電源ケーブルを抜線します